

## Cubo Mágico - CT10W-B1VO

### Descripción del producto



El Orvibo Magic Cube es un control remoto inteligente por Wi-Fi IR que puede controlar la mayoría de los dispositivos infrarrojo interior utilizando la aplicación HomeMate.

### Características

- Control remoto universal: encuentre controles remotos infrarrojos integrados en un cubo mágico.
- Control remoto: conectado a Internet, puede controlar los dispositivos de forma remota.
- Temporizadores: programe electrodomésticos con la aplicación HomeMate
- Control táctil: puede controlar múltiples dispositivos con un solo toque después de la configuración Aplicación HomeMate.

### El propósito de la aplicación

El dispositivo Orvibo Magic Cube es aplicable para familias y oficinas.

Se usa solo en interiores.

### Ajuste inicial

- Conecte el adaptador USB de 5V 1A para encender el "Magic Cube".
- Descargue la aplicación "HomeMate" de AppStore o Google play, o escanee lo siguiente código QR:



Inicie sesión en la aplicación HomeMate, presione el botón "+" en la esquina superior derecha, luego configure las preferencias de su dispositivo Magic Cube usando la aplicación HomeMate.

Toque el dispositivo "Magic Cube" que acaba de agregar a la aplicación, luego elija y agregue los dispositivos que puede controlar de forma remota. ¡Felicidades! ¡Disfruta de tu dispositivo inteligente!

## Detalles técnicos

### Información Física:

Tamaño	53 * 53 * 54mm
Peso neto	102g ± 3g
Peso bruto	213 ± 7g
Color	Negro y plata
Material de la carcasa	Pc / ABS / TPU
Material de contrapeso	Acero al níquel
Material del cable USB	TPE / alambre de cobre

### Información de electricidad

Entrada fuente de alimentación	5V, 1A
Interfaz de energía	Micro USB
Consumo de energía en espera	<0.5 W

## Información de radio

Radio estándar	IEEE 802.11 b/g/n
Frecuencia de radio	2.412 - 2.484GHz
Tipo de cifrado	WEP / TKIP / AES
Protocolo de seguridad	WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK
Consumo de energía por radio	≤ 0.3W
Intensidad de radio	802.11b: + 18.5dBm 802.11g: + 16.5dBm 802.11n: + 12.5dBm
Sensibilidad RX	802.11b: - 93dBm ( @ 11 Mbps, CCK) 802.11b: - 85dBm ( @ 54 Mbps, OFDM) 802.11b: - 82dBm ( @ HT20, MCS7)
Frecuencia infrarroja	20~60 Khz
Mando a distancia por infrarrojos	8m+
Ángulo remoto infrarrojo	360°

## Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento	-20° ~ 55°C
Humedad de funcionamiento	20% -90%, sin condensación
Temperatura de almacenamiento	-40° ~ 70 °C
Humedad de funcionamiento	20%-90%
Temperatura de prueba	25°C

## Estándar y certificaciones

CE RoHS

## Embalaje


Método de embalaje: cartón reciclable

Buen peso final (incluido el embalaje): 213 ± 7g

## Lista de productos



Cubo magico x1



Cable de alimentación  
Micro USB x1



Guía del usuario x1

## Compruebe si:

- El Cubo Mágico funciona normalmente cuando lo enciendes;
- El botón en la parte inferior del Magic Cube funciona;
- El estado del indicador es normal;
- El dispositivo Magic Cube se puede conectar a Internet, después de que se haya completado la configuración;
- La función del mando a distancia por infrarrojos es válida;
- Sin arañazos en la apariencia del dispositivo Magic Cube el dispositivo Magic Cube está en su configuración original de fábrica.

## Cuidado

- ¡El dispositivo solo se utiliza para interiores!
- ¡El uso del dispositivo por parte de niños debe realizarse solo en presencia de los padres!
- ¡No utilice el dispositivo en el baño ni en otras habitaciones con mucha humedad!
- Utilice la fuente de alimentación del dispositivo correctamente como se describe en esta guía de instalación.
- Mantener alejado de fuentes de calor.
- ¡No lo utilice para equipos médicos!
- ¡No lo desmonte ni intente repararlo usted mismo!